



Elektronika U33T s programem Rhassoul 1

Elektronika má 3 vstupy pro tlačítko s indikací 12 V a 3 výstupy 230 V max. 8 A.

Indikace na všech tlačítkách v klidu svítí a při zapnuté funkci bliká.

Po stisku tlačítka zapojeného na vstup IN1 začne indikace tohoto tlačítka blikat po dobu nastavenou programovacími spínači 1,2 spínače S1 (v rozsahu 13 - 20 min. viz. níže).

Po uplynutí této doby sepne výstup OUT1 (sprcha + osvětlení sprchy...) na dobu nastavenou programovacími spínači 3,4 (v rozsahu 3 - 10min.) a po uplynutí tohoto času výstup OUT1 rozezne a vše se vrátí do výchozího stavu.

Programovacím spínačem 5 lze nastavit chování tlačítka IN1, je-li v poloze OFF, další stisk tlačítka nemá vliv na chod programu, program běží bez přerušení až do konce. Je-li v poloze ON, program lze ovládat dalším stiskem tlačítka, chování programu závisí nyní na poloze programovacího spínače 6, je-li v poloze OFF, další stisk tlačítka program ukončuje, je-li v poloze ON, další stisk tlačítka posune program na následující krok (1.stisk zapne prodlevu, 2.stisk zapne sprchu, 3.stisk ukončuje program).

Tlačítka zapojená na vstupy IN2, IN3 ovládají odpovídající výstup OUT2, OUT3 -1.stisk výstup sepne, 2.stisk rozezne. Není zde žádné časové omezení - lze využít např. na sepnutí osvětlení místnosti, sepnutí nějaké další atrakce...

Programovací spínač S1:

délka prodlevy: 1=OFF, 2=OFF...13min.

1=ON, 2=OFF...15min.

1=OFF, 2=ON...18min.

1=ON, 2=ON.....20min.

délka sprchy: 3=OFF, 4=OFF...3min.

3=ON, 4=OFF... 5min.

3=OFF, 4=ON... 7min.

3=ON, 4=ON.....10min.

chování tlačítka IN1: 5 = OFF...nelze ovládat dalším stiskem tlačítka

5 = ON... lze ovládat dalším stiskem tlačítka

6 = OFF...dalším stiskem se program ukončí

6 = ON...dalším stiskem program přeskočí na následující krok